

Codier-Schaltgerät Cody



Das Codier-Schaltgerät Cody besteht aus einer Auswertelogik und einem Tastenfeld. Beide Einheiten werden durch ein einfaches zweiadriges Kabel ohne Spezialstecker verbunden. Durch die Eingabe eines korrekten Passiercodes und der Schlüsseltaste wird das angeschlossene Gerät angesteuert. Anstatt der Standard-Folientastatur kann eine vandalenresistente Metallastatur mitgeliefert werden.

Passiercode

Der Passiercode ist wahlweise ein vier - oder fünfstelliger Zahlencode, mit dem Sie Ihren Türöffner betätigen. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 50 unterschiedliche Passiercodes zu speichern. Sollten Sie bei der Eingabe in Begleitung sein, so können Sie vor der eigentlichen Codeeingabe beliebig viele andere Tasten drücken. Somit ist weitestgehend ausgeschlossen, dass sich eine fremde Person Ihren Passiercode merken kann. Der Cody Türöffner erkennt trotzdem Ihren Passiercode als korrekt an.

Sperrfunktion

Aus Sicherheitsgründen ist das Cody Light HF Türöffner nach falscher Passiercode Eingabe für 20 Sekunden gesperrt (erkennbar an einem Dreifach-Signalton).

Technische Daten	
Anwendung für	1 – 3 Schaltelemente
Codes	4 – 50 unterschiedliche Codes
Betriebsspannung	Max. 3 Stk. Umschalter, potentialfrei
Schaltleistung	5A / 250V
Ausführung Tastatur	Folientastatur oder Metallastatur
Abmessungen Steuereinheit (B x H x T)	ca. 140 x 128 x 49 mm
Abmessungen Tastatur (B x H x T)	ca. 75 x 75 x 12 mm