

## Jahreszeitschaltuhren

Die **Jahreszeitschaltuhren** sind als 1-, 2- oder 4-Kanal-Ausführung mit oder ohne Steuereingang erhältlich.



Merkmale:

- Grosses, übersichtliches und beleuchtetes Display mit zwei Textzeilen, einfache Handhabung, schnelle und intuitive Programmierung
- Tages-, Wochen- und Jahresprogramm
- Ein solider, potentialfreier 16A-Wechslerkontakt (schmale 1-Kanal-Ausführung ohne Steuereingang)
- Ein-, zwei bzw. vier solide, potentialfreie 10A-Wechslerkontakt (breite 1-/2-/4-Kanal-Ausführung mit 2 Steuereingängen)
- Osterfunktion (Berücksichtigung der jährlichen Verschiebung von Feiertagen, z.B. Ostern)
- 10 Wochenprogramme, für jeden Kanal beliebig oft nach Datum abrufbar
- Impulsfunktion
- Zyklus-/Taktgeberfunktion
- Ausschaltwarnung
- Fronttasten mit verschiedenen Funktionen belegbar
- Maximal 300 Schaltbefehle
- Freie Blockprogrammierung von Wochentagen
- Automatisches Sortieren der Schaltzeiten beim Auslesen
- Permanentschaltung nach Datum (Ferienfunktion) oder Dauer-Einschaltung bzw. Ausschaltung über Handschalter
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Als Zubehör sind ein PC-Programmierset mit USB-Adapter sowie zusätzliche Datenschlüssel erhältlich.

Technische Daten	
Schaltfunktionen	EIN, AUS, Impuls, Zyklus, Jahresprogramm mit Osterfunktion
Kürzester Schaltabstand	1 min
Betriebsspannung	230 V AC, 50...60 Hz
Betriebstemperatur	-10...+55°C
Gehäuseabmessungen (B x H x T)	1-Kanal ohne Steuereingänge: 36 x 90 x 63 mm 1-/2-/4-Kanal mit Steuereingängen: 71.5 x 90 x 63 mm